



## MX-5006M

### AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR SÉLECTIF 19" 6 ZONES

Vous choisissez entre la radio et une connexion BT sans fil et en un tour de main, vous créez 6 zones indépendantes les unes des autres (une source à la fois). Chaque zone a son propre volume et une option d'appel sélectif.



*Si une zone demande plus de puissance qu'une autre, c'est très simple pour le MX-5006M. Et un appel au responsable d'un département est un jeu d'enfant.*



puissance de sortie de 100 V	500 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	500 W
plage de fréquence	50 Hz - 16 kHz
zones	6
sortie directe	4-16 Ω / 70 V / 100 V
réglage de la tonalité	oui (par entrée)
source intégrée	USB / SD - FM tuner - Bluetooth
sortie ligne	oui
entrées MIC	4 (combo XLR/Jack) + 2 (appel sélectif RJ45)
entrées AUX	2 (RCA)
carillon	oui
niveaux de priorité	5
	entrée EMC (signal injecté)
	déclenchement ALARME (intégré)
	entrée TEL / REMOTE MIC (MIC-216)
	CHIME (sonnerie)
	MIC1 (prioritaire sur MIC2-4/LINE1-2)
alimentation	240 V AC / 24 V DC
consommation électrique	360 W
dimensions (h x l x p)	88 x 484 x 353 mm - 2RS
poids	7,2 kg
accessoires	MIC-216 / MIC-511C / MIC-621A / WMS-100 / WBS-200
compléments	télécommande

