



puissance de sortie de 100 V	60 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	60 W
plage de fréquence	80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
zones	1
sortie directe	4-8 Ω / 70 V / 100 V
réglage de la tonalité	oui
source intégrée	non
sortie préampli	3 Pin Phoenix
entrées MIC	non
entrées AUX	2 RCA
entrée prioritaire	1 (phoenix + contact)
niveaux de priorité	3
alimentation	240 V AC
dimensions (h x l x p)	76 x 270 x 230 mm
poids	3,59 kg

MX-60

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR MODÈLE DE TABLE

Mélangeur compact, utile dans une multitude d'applications commerciales et industrielles. Réglage individuel du volume par canal d'entrée et protection contre les courts-circuits et surcharges thermiques.



Ce n'est jamais agréable d'attendre, mais avec ce MX60, c'est quand même un peu plus agréable. Car les sons apaisants font mieux passer l'attente.

