



MX-60M

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR MODÈLE DE TABLE

Cet amplificateur mélangeur compact est doté d'un tuner intégré et d'un module Bluetooth, il est utilisé dans bon nombre d'applications commerciales et résidentielles. Le MX-60M est équipé d'un réglage individuel du volume par canal d'entrée et est protégé contre les courts-circuits et la surcharge thermique.



Musique de fond agréable et l'ambiance adéquate dans le magasin, le MX-60M le garantit chaque jour.



puissance de sortie de 100 V	60 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	60 W
plage de fréquence	80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
zones	1
sortie directe	4-8 Ω / 70 V / 100 V
réglage de la tonalité	oui
source intégrée	USB / SD
	FM tuner
	Bluetooth
sortie préampli	3 Pin Phoenix
entrées MIC	3 (1 XLR/ 2 jack 6,3 mm)
entrées AUX	2 RCA
entrée prioritaire	1 (phoenix + contact)
niveaux de priorité	3
alimentation	240 V AC
dimensions (h x l x p)	76 x 270 x 230 mm
poids	3,59 kg

