




uitgangsvermogen 100 V	240 W
uitgangsvermogen RMS 8 Ω	240 W
frequentiebereik	50 Hz - 16 kHz
zones	6
directe uitgang	70 V / 100 V / 4-16 Ω
toonregeling	ja (per ingang)
ingebouwde bron	USB/SD - FM tuner - Bluetooth
line-out	ja
MIC ingang	4 (combo XLR/Jack) + 2 (sel. oproep RJ45)
AUX ingang	2 (RCA)
gong	ja
prioriteitsniveaus	5
	EMC ingang (extern ingestuurd signaal)
	ALARM trigger (ingebouwd)
	TEL ingang / REMOTE MIC (MIC-216)
	CHIME (beltoon)
	MIC1 (met voorrang op MIC2-4/LINE1-2)
voeding	240 V AC / 24 V DC
stroomverbruik	360 W
afmetingen (h x b x d)	88 x 484 x 353 mm - 2RS
gewicht	7,2 kg
toebehoren incl.	afstandsbediening
accessoires	MIC-216 / MIC-511C / MIC-621A / WMS-100 / WBS-200



MX-2406M

19" SELECTIEVE 6-ZONE MENGVERSTERKER

Deze geïntegreerde versterker mét ingebouwde muziekbron genereert 240 W. Je creëert in een handomdraai 6 zones die onafhankelijk opereren (één bron terzelfder tijd). Ze hebben elk hun eigen volumeniveau en selectieve oproepmogelijkheid.



In deze supermarkt speelt de muziek luider in de koelzone dan aan de kassa. Bovendien kan men per zone de verantwoordelijke oproepen.

